

Mac OS 10.8での動作時の注意事項

本ドキュメントでは、Mac OS 10.8での動作時の注意事項について記載します。

1. Mac OS 10.8でのエラー表示についての注意事項

Mac OS 10.8では、エラーの表示において、全文が表示されない場合があります。
下記、「1. 1. ドライバガイド エラー表示一覧表」、および
「1. 2. Mac OS 10.8でのエラー表示について」を参照してください。

1. 1. ドライバガイド エラー表示一覧表

No.	エラー表示
1	プリンタが接続されていません。
2	プリンタからのレスポンスがありません。 プリンタの電源を入れ直してください。
3	プリンタにエラーが起きました。 プリンタの電源を入れ直してください。
4	メカエラーです。 用紙を再装着してください。
5	メカエラーです。 プリンタの電源を入れ直してください。
6	プリンティングユニットが開いています。
7	印刷中にプリンティングユニットが開きました。
8	用紙とインクリボンの組み合わせが違います。
9	インクリボンがセットされていません。
10	インクリボンの残量がありません。
11	用紙がありません。
12	使用できないインクリボンを検出しました。
13	印刷中にプリンタの電源が切られました。 プリンタの電源を入れてください。
14	紙づまりです。 用紙を再装着してください。
15	プリンタドライバで設定した用紙サイズとインクリボンの 組み合わせが違います。
16	インクリボンが終了しました。 インクリボンを交換してください。
17	用紙が終了しました。
18	マージンカットボックスが装着されていません。
19	インクリボンエラーです。 用紙を再装着してください。
20	インクリボンエラーです。 用紙とインクリボンを再装着してください。

1. 2. Mac OS 10.8でのエラー表示について

Mac OS 10.8では、OSの仕様変更により、印刷時のエラーや状態を表示する画面が従来のOSとは異なることがあります。
また、エラーが長文の場合、途中が“…”で表示され、全文が表示されない場合があります。
エラーが長文の場合に、“…”が表示される場合の、画面表示内容と、全文との対応は下記を参照してください。

No.	エラー表示	
	全文	画面表示
2	プリンタからのレスポンスがありません。 プリンタの電源を入れ直してください。	プリンタからのレスポンスがありま…リンタの電源を 入れ直してください。
15	プリンタドライバで設定した用紙サイズと インクリボンの組み合わせが違います。	プリンタドライバで設定した用紙サ…ンクリボンの組 み合わせが違います。

2. CP-D707D使用時の注意事項

Mac OS 10.8 で CP-D707D をご使用時、一方のプリンターにエラーのジョブがあるときに、エラーのないもう一方の
プリンターに印刷データを転送すると、プリントキューでエラーのジョブを削除しても、エラーのないプリンター側での
印刷が開始されない場合があります。この場合はエラーを解除するか、USB ケーブルを接続し直してください。
なお、本内容は、Mac OS 10.7でも同様です。

3. サイズ違いエラー発生時の注意事項

Mac OS 10.8で、サイズ違いエラー（「1. 1. ドライバガイド エラー表示一覧表」 No.15）発生後、
エラーを解除しないでプリントキューでエラーのジョブを削除した場合、次のジョブを転送しても
すぐに印刷が開始されない場合があります。
この場合は、USBケーブルを接続し直してください。エラーの表示が消えます。
なお、USBケーブルを接続し直さなかった場合、しばらくして、印刷が開始されます。
なお、本内容は、Mac OS 10.7でも同様です。